



Modelos

Tipo de Sensor, Cor da luz, Temperatura da Cor	Ref:
Sensor de movimento RADAR, Branco frio, 5000K	110346-224517

Detalhes técnicos

Temperatura da Cor	5000K
Cor da luz	Branco frio
Eficiência Energética 2023 (UE-2019/2015)	D
Tipo de Sensor	Sensor de movimento RADAR
Tipo de regulação	0-10 V
Potência	100 W
Fator de Potência	0.95
Tensão	220-240V AC
Frequência	50-60 Hz
Fonte de Iluminação	LUMILEDS SMD2835
Índice de Reprodução Cromática (CRI)	70
Luminosidade	16000 lm
Proteção IP	IP65
Garantia	5 anos
No Flicker	No Flicker

Diâmetro	254 mm
Altura	130 mm
Peso	1.8 kg
Uso	Exterior
Temperatura Ambiente de Trabalho	-40 °C~+50 °C
Material	Alumínio
Marca Driver	LIFUD
Eficiência Luminosa	160 lm/W
Desempenho do LED	180 lm/W
Vida útil	80.000 Horas
Certificados	CEE, RoHS, CE, ERP, CB, UKCA
Proteção IK	IK08
Dimensões	130 mm x Ø254 mm
Contém bateria	Não
Óptica	90°

Descrição

A **Campânula LED Industrial UFO 100W 150lm/W HBD Smart LIFUD Regulável 0-10V** é uma luminária de alto desempenho **projetada para ambientes industriais e externos** que requerem iluminação potente. Sua potência nominal de 100W garante uso eficiente de energia.

Características da Campânula LED Industrial UFO 100W 150lm/W HBD Smart LIFUD Regulável 0-10V

Este módulo alto LED é extremamente versátil e adequado para diversas instalações elétricas, com capacidade de regulação de 0-10V que **permite ajustar a intensidade da luz de acordo com as necessidades específicas do ambiente**. Além disso, está equipado com fontes de luz LUMILEDS SMD2835 de alta qualidade. Seu **design robusto e durável** possui fator de proteção IP65, o que o torna adequado para uso externo, protegendo-o contra poeira e umidade, além de garantir durabilidade em ambientes industriais. Esta Campânula LED está **equipada com um driver LIFUD de alta qualidade**, garantindo uma alimentação constante e estável que, juntamente com o sensor de movimento, permite poupanças de energia significativas.

A configuração e personalização do sensor Bluetooth são feitas de forma conveniente através do aplicativo Tuya, que se conecta ao sensor via Bluetooth. Isso pode ser baixado na App Store e no Google Play, respectivamente.

* O sensor de movimento do radar é ativado quando o movimento é detectado, enquanto o sensor PIR é ativado quando detecta uma fonte de calor.

Fotos adicionais

