



Modelos

Tipo de Sensor, Cor da luz, Temperatura da Cor	Ref:
PIR, Branco frio, 5700K	107634-219571

Detalhes técnicos

Temperatura da Cor	5700K
Detetor	PIR, Radar
Cor da luz	Branco frio
Eficiência Energética 2023 (UE-2019/2015)	A
Tipo de Sensor	PIR
Tipo de regulação	DALI, APP, 0-10 V
Potência	100 W
Fator de Potência	0.95
Tensão	220-240V AC
Frequência	50-60 Hz
Fonte de Iluminação	SMD2835
Índice de Reprodução Cromática (CRI)	70
Luminosidade	20000 lm
Proteção IP	IP65
Garantia	7 anos
No Flicker	No Flicker
Instalação	Pendente
Diâmetro	292 mm

Classe Isolamento Elétrico	I
Altura	105.45 mm
Temperatura de trabalho	-30 °C~+45 °C
Peso	1.9 kg
Uso	Interior, Exterior
Temperatura Ambiente de Trabalho	-20 °C~+50 °C
Material	PC, Alumínio
Marca Driver	PHILIPS Xitanium
Eficiência Luminosa	200 lm/W
Conectividade	Bluetooth
Vida útil	100.000 Horas
Certificados	RoHS, CE, UKCA, ERP, DLC
Proteção IK	IK09
Dimensões	105.45 mm x Ø292 mm
Contém bateria	Não
Óptica	90°
Tipo de Driver	Regulável 0-10V

Descrição

A **Campânula LED Industrial UFO HBM Smart PHILIPS Xitanium 100W 200lm/W** é uma solução de iluminação de alto desempenho **concebida para ambientes industriais e exteriores** que requerem elevada fiabilidade e potência, garantindo uma utilização eficiente da energia graças à sua potência nominal de 100W.

Características da Campânula LED Industrial UFO HBM Smart PHILIPS Xitanium 100W 200lm/W

Esta campânula LED adapta-se facilmente a uma grande variedade de instalações eléctricas. O **seu design robusto e duradouro** confere-lhe um fator de proteção IP65 e IK09, tornando-o ideal para utilização no exterior, protegendo-o contra o pó e a humidade e garantindo a sua durabilidade em ambientes industriais. Além disso, esta campânula LED está **equipada com um driver PHILIPS Xitanium** que, juntamente com a sua fonte de luz de alta qualidade, oferece uma **fiabilidade e flexibilidade únicas**, proporcionando um **elevado desempenho e uma eficiência excelente** para poupanças de energia significativas. Toda a gama de drivers Xitanium incorpora uma estrutura IP65 para garantir a máxima durabilidade

* Enquanto o sensor de movimento radar é ativado quando é detectado movimento de qualquer fonte, o sensor PIR o faz somente quando esse movimento provém de uma fonte de calor.

*A configuração e a personalização do sensor bluetooth são efectuadas através da aplicação Tuya disponível em todos os smartphones.

Fotos adicionais

