



## Modelos

|                                                                     |               |
|---------------------------------------------------------------------|---------------|
| Tipo de Sensor, Cor da luz, Temperatura da Cor                      | Ref:          |
| <div><div></div>Sensor de movimento RADAR, Branco frio, 5700K</div> | 111014-226754 |

## Detalhes técnicos

|                                           |                           |
|-------------------------------------------|---------------------------|
| Temperatura da Cor                        | 5700K                     |
| Detetor                                   | Radar                     |
| Cor da luz                                | Branco frio               |
| Eficiência Energética 2023 (UE-2019/2015) | A                         |
| Tipo de Sensor                            | Sensor de movimento RADAR |
| Tipo de regulação                         | 0-10 V                    |
| Potência                                  | 150 W                     |
| Fator de Potência                         | 0.95                      |
| Tensão                                    | 220-240V AC               |
| Frequência                                | 50-60 Hz                  |
| Fonte de Iluminação                       | SMD2835                   |
| Índice de Reprodução Cromática (CRI)      | 70                        |
| Luminosidade                              | 30000 lm                  |
| Proteção IP                               | IP65                      |
| Garantia                                  | 7 anos                    |
| Diâmetro                                  | 292 mm                    |

|                                  |                               |
|----------------------------------|-------------------------------|
| Classe Isolamento Elétrico       | I                             |
| Altura                           | 105.45 mm                     |
| Temperatura de trabalho          | -30 °C~+45 °C                 |
| Peso                             | 1.8 kg                        |
| Uso                              | Interior, Exterior            |
| Temperatura Ambiente de Trabalho | -20 °C~+50 °C                 |
| Material                         | PC, Alumínio                  |
| Marca Driver                     | PHILIPS Xitanium              |
| Eficiência Luminosa              | 200 lm/W                      |
| Vida útil                        | 100.000 Horas                 |
| Certificados                     | CEE, RoHS, CE, UKCA, ERP, DLC |
| Proteção IK                      | IK09                          |
| Dimensões                        | 105.45 mm x Ø292 mm           |
| Contém bateria                   | Não                           |
| Óptica                           | 90°                           |

## Descrição

A **Campânula LED Industrial UFO HBM Smart PHILIPS Xitanium 150W 200lm/W** é uma solução de iluminação de alto desempenho **projetada para ambientes industriais e externos** que exigem grande confiabilidade e potência, garantindo um uso eficiente de energia graças à sua potência nominal de 150W.

Características da Campânula LED Industrial UFO HBM Smart PHILIPS Xitanium 150W 200lm/W

Esta Campânula LED adapta-se facilmente a uma grande variedade de instalações elétricas. O seu **design robusto e durável** confere-lhe um factor de proteção IP65 e IK09, o que o torna ideal para utilização no exterior, protegendo-o contra o pó e a humidade, e garantindo a sua durabilidade em ambientes industriais. Além disso, esta campânula LED está **equipada com um driver PHILIPS Xitanium** que, juntamente com a sua fonte de luz de alta qualidade, oferece uma **fiabilidade e flexibilidade únicas**, proporcionando um **elevado desempenho e uma eficiência excelente** para poupanças de energia significativas. Toda a gama de drivers Xitanium incorpora uma estrutura IP65 para garantir a máxima durabilidade.

\* Enquanto o sensor de movimento radar é ativado quando é detectado movimento de qualquer fonte, o sensor PIR o faz somente quando esse movimento provém de uma fonte de calor.

\*A configuração e a personalização do sensor bluetooth são efectuadas através da aplicação Tuya disponível em todos os smartphones.

## Fotos adicionais

