

**5802****MONITOR A CORES DA SÉRIE GENIUS C/ AUSCULTADOR**

Monitor Genius com ecrã 3,5' a cores, cor branco opaco. É dotado de serie de botões para a abertura da porta de cor azul e dois botões de cor cinzentos. O auscultador é dotado de cordão com conexão plug para ligação ao monitor. Dispõe de rodelas de regulação da luminosidade e de selector para a regulação do volume de chamada regulável em diversas posições (alto, médio, baixo). Pode ser transformado na versão de mesa com o art. 5712. Dimensões: 204x225x63 mm



5802

MONITOR A CORES DA SÉRIE GENIUS C/ AUSCULTADOR

DADOS GERAIS

Altura (mm)	225
Largura (mm)	204
Profundidade (mm)	63
Montagem na parede	Sim
Montagem numa base de mesa	Sim

SISTEMAS COMPATÍVEIS

Áudio/vídeo Simplebus 2 com fonte de alimentação art. 4888C	Sim
Sistema Comelbus	Sim
Sistema Comtel	Sim
Sistema tradicional	Sim

DISPLAY

Display tamanho (")	3.5
Tipo de visor	LCD

CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS

Absorção máxima (W)	200
---------------------	-----

RECURSOS DE HARDWARE

Botões adicionais (nº)	1
Botões totais (nº)	3

CONFIGURAÇÕES

Volume do microfone	Sim
Volume de toque	Sim
Brilho da tela	Sim

RECURSOS AMBIENTAIS E DE CONFORMIDADE

Temperatura de funcionamento (°C)	-5 ÷ 40
-----------------------------------	---------

**5802****MONITOR A CORES DA SÉRIE GENIUS C/ AUSCULTADOR****CARACTERÍSTICAS GERAIS**

Abertura da porta	Sim
Chamada do central de portaria	Sim

**5802**

MONITOR A CORES DA SÉRIE GENIUS C/ AUSCULTADOR

ACCESSORIES



5814C SUPORTE BÁSICO P/ MONITOR GENIUS. S2

Suporte para sistema digital Simplebus2 necessário para completar o monitor Genius. Os botões no monitor assumem a função de botão para a abertura da porta, botão chamada à central ou comando para actuador geral (relé art. 1256) e botão de acendimento interior ou pedido vídeo. Com DIP SWITCH de 8 posições para a programação do código de utilizador. Fornecido com borne de derivação art. 1214/2C.



5714C SUPORTE P/ SISTEMA S2 P/ MONITOR BRAVO E GENIUS

Suporte para sistema digital Simplebus 2 necessária para completar o monitor Bravo versão auscultador. O suporte está completo de segredo de conversação. Os botões de série no monitor assumem a função de botão para aabertura da porta, botão de chamada central (programável em alternativa comoactuador art. 1256) ou livre (C/N.O) e botão para ligação interna ou pedido devídeo. Dirige de série a chamada fora da porta e a repetição de chamada.Completo de DIP SWITCH com 8 posições para a programação do código do utente.O acréscimo da ficha botões art. 5733 permite de dispor de 4 botões supplementares. Todos os botões são programáveis através do programador art.1251/A que permite de programar várias funções. Equipado com borne de derivação art. 1214/2C.



5712 BASE P/ SECRETÁRIA C/ CASQUILHO P/ MONITOR BRAVO

Permite a transformação de mesa de todos os monitores GENIUS seja de versão auscultador seja de versão alta voz. Completa com 2 m de cabo e de brocha para ligação. Dimensões: 173x186,5x174 mm.