

MICROFONES / MICROFONES SEM FIOS / ACESSÓRIOS

FCM-850-MC3

MICROFONE DE LAPELA

PHANTOM
POWER

- ✓ Alta sensibilidade, unidirecional
- ✓ Conector Mini XLR 3 pinos para mods. SONAIR-PRO
- ✓ Design reforçado

ESPECIALMENTE RECOMENDADO EM:



Todos os setores



+ Info:

<https://fonestar.com/FCM-850-MC3>

DESCRIÇÃO:

Microfone de lapela Um microfone leve e de construção durável. Estrutura reforçada para resistir em qualquer situação. Design especial para ser colocado na lapela ou semelhante. Recolhe o som em todas as direções para não perder detalhe, mesmo quando o orador se move. Proporciona uma grande captação do som. É possível usar em microfones sem fios ou em entradas de microfone de condensador electret, como amplificadores portáteis.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

CARACTERÍSTICAS	Cápsula de condensador electret omnidirecional. Para microfones sem fios ou em entradas de microfone de condensador electret. Cápsula de 6 x 2,7 mm. Cor negro.
RESPOSTA	20-20.000 Hz
SENSIBILIDADE	-34 dB $\pm$ 2 dB (V/Pa)
PRESSÃO ACÚSTICA MÁXIMA	110 dB
RELAÇÃO SINAL/RUÍDO	>65 dB
IMPEDÂNCIA	2.200 Ohm
ALIMENTAÇÃO	2 a 5 V CC
CABO	1,2 m
MATERIAL	Aço
CONETOR	Conetor Mini XLR 3 pinos fêmea Pin 1: terra (GND). Pin 3: sinal
COMPATIBILIDADE	FCM-850-TS, Jack 3,5 mm mono para mods. MSHT-45P, MSH-135 FCM-850-TSM, jack 3,5 mm mono com rosca macho para mods. SONAIR. FCM-850-MC3, mini XLR 3 pinos para mods. SONAIR-PRO, AKG e Gemini FCM-850-MC4, mini XLR 4 pinos para mods. MSH-236 FCM-850-MC4S, mini XLR 4 pinos para mods. Shure e JTS
ACESSÓRIOS	Esponja para supressão de ruídos Pinça de lapela



+ Info:

<https://fonestar.com/FCM-850-MC3>