

**2708W****INTERCOMUNICADOR MINI 2 BOTÕES, SIMPLEBUS ÁUDIO**

Telefone intercomunicador série MINI para sistema Simplebus com chamada electrónica, botão de abertura da porta e botão adicional para serviços adicionais (chamada à central, actuador, usos gerais). Regulação do volume da chamada e função privacidade através de selector de 3 posições. A activação da função privacidade é evidenciada por um indicador vermelho. Possui um DIP-SWITCH com 8 posições para a selecção do código de utilizador desejado. Dimensões: 105x191x28mm

AWARDSDESIGN
MILANO



2708W

INTERCOMUNICADOR MINI 2 BOTÕES, SIMPLEBUS ÁUDIO

DADOS GERAIS

Altura (mm)	190
Largura (mm)	103
Profundidade (mm)	30

CONFIGURAÇÕES

Regulação do volume da campainha	Sim
----------------------------------	-----

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS

Sistema áudio	Sim
Montagem na parede	Sim
Montagem numa base de mesa	Sim
Cor	Branco
Botões totais (nº)	2

FUNÇÕES

Função controlo actuador	Sim
Função chamada à central	Sim
Função privacidade	Sim
Função chamada campainha externa	Sim
Campainha electrónica	Sim
Função botão de abertura da porta	Sim

COMPATIBILIDADE

Sistema de áudio Simplebus 1	Sim
------------------------------	-----

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tensão de alimentação	20÷28VDC
Consumo em chamada (mA)	23
Consumo em comunicação (mA)	22
Microfone	9.6 (ø) x 6.9mm, omnidirecional



2708W

INTERCOMUNICADOR MINI 2 BOTÕES, SIMPLEBUS ÁUDIO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Altifalante	0.50mm, 0.5W
Temperatura de funcionamento (°C)	-5 ÷ 40
Peso (g)	260
Braçadeiras	L L CFP CFP



2708W

INTERCOMUNICADOR MINI 2 BOTÕES, SIMPLEBUS ÁUDIO

ACESSÓRIOS



2742W BASE DE MESA INTERCOMUNICADOR MINI AUSCULTADOR

Base de mesa que permite transformar os telefones intercomunicadores MINI em monitores de mesa. Com cabo de 1.5 m e casquilho para a ligação.