

Intrusão / Ajax Wireless / Detetores

# AJ-COMBIPROTECT-B

Ajax



## Caraterísticas

---

- Ajax
- Detetor volumétrico PIR imune a animais de estimação e detetor ruptura de cristal
- Bidireccional
- Sem fios 868 MHz Jeweller
- Antena interna alcance espaço aberto 1200 m
- Indicador deteção de movimento
- Deteção: Intervalo 12 m / H: 88.5° / V: 80°
- Tamper anti-abertura
- Imune a animais domésticos ? 20 kg e ? 50 cm
- Alimentação 1 pilha CR123A 3.0 V (duração estimada 5 anos)
- Uso interior
- Inclui suporte
- Cor preto

# Especificações

Marca	Ajax
Tecnologia	PIR volumétrico e sensor microfónico rotura cristal
Grau de segurança	Grau 2
Lente PIR	24 zonas e 6 planos
Campo de deteção PIR	12 m / H: 88.5º / V: 80º / Instalação 2.4 m
Campo de deteção rotura	9 m / 180º
Frequência	868 MHz Jeweller
Distância de transmissão	? 1200 m em espaço aberto
Detector de animais domésticos	? 20 kg, ? 50 cm
Anti-mascaramento	Não dispõe
Sensibilidade	Ajustável. 3 níveis (baixo, médio e alto)
Indicação LEDs	Alarme, tamper, sinal
Bateria	1 pilha CR123A 3.0 V (duração aproximada 5 anos)
Temp. funcionamento	0º C ~ 50º C
Material de acabamento	Plástico ABS
Dimensões (sem suporte)	110 (Al) x 65 (Lg) x 50 (Fd) mm