

AJ-TRANSMITTER

Ajax



Características

- Ajax
- Deteção de inibição
- Transmissor via rádio
- Tamper anti-abertura
- Sem fios 868 MHz Jeweller
- Saída de alimentação 3.3 V
- Bidireccional
- Alimentação 3 pilhas CR123A 3.0 V
- Antena interna alcance espaço aberto 1600 m
- Compatibilidade com detectores de terceiros com saída com fio para alarme
- Entrada de alarme com fio e tamper anti-sabotagem
- Entrada de alarme com fio e tamper anti-sabotagem

Especificações

Marca	Ajax
Certificado	Grau 2
Frequência	868 MHz Jeweller
Distância de transmissão	? 1600 m em espaço aberto
Detecção anti-inibição	Disponível
Entrada de alarme	Disponível. NO/NC (Configurável)
Entrada de tamper	Disponível. NO/NC (Configurável)
Tamper anti-abertura	Acelerómetro
Saída de alimentação	3.3 V
Recursos avançados	Zona KeyArm (zona chave)
Temp. funcionamento	-25 °C ~ 50 °C
Bateria	3 pilhas CR123A 3.0 V
Dimensões	100 (Al) x 39 (Lg) x 22 (Fd) mm