





Código do produto

F94411

# KIT VIDEO CITY VEO WIFI DUOX PLUS 1L

Referência

94411

EAN

8424299944111

## Descrição.

#### Descrição

A Fermax apresenta os novos kits VEO WIFI DUOX PLUS para residências unifamiliares, escritórios e empresas.

Os kits incluem todo o material necessário para sua instalação: painel de entrada CITYLINE, monitor VEO WIFI e fonte de alimentação.

Além disso, eles trabalham com o DUOX PLUS, um sistema de porteiro e videoporteiro totalmente digital com tecnologia de dois fios não polarizados, o que simplifica sua instalação enquanto mantém a mais alta qualidade no produto e no design,

Incluem o monitor VEO WIFI DUOX PLUS, equipado com conexão Wi-Fi que permite o reencaminhamento de chamadas para dispositivos móveis.

Graças ao aplicativo Fermax DuoxMe, disponível gratuitamente na Play Store e na App Store, as funções do vídeoporteiro podem ser geridas diretamente pelo telemóvel ou tablet, para conectar-se à sua casa, onde quer que esteja. Ao conectar os monitores WiFi DUOX PLUS ao aplicativo DuoxMe, uma variedade de possibilidades será aberta. De todas elas, destacamos duas que serão fundamentais: Desvio de chamadas do videoporteiro para o telemovel e a possibilidade de abertura da porta à distância.

O Monitor também vem de fábrica com a função Photocaller, que captura automaticamente uma imagen de quem faz a chamada. Se o utilizador decidir ativar esta função, o monitor armazenará até 150 imagens, indicando a data e a hora em que foram tiradas. Quando a capacidade máxima for atingida, tirar uma nova foto apagará a primeira armazenada. O ecrãn indica sempre se há fotos não exibidas ou se a data / hora não está configurada.

O monitor VEO WIFI DUOX PLUS é fabricado em plástico ABS de alto impacto.

Inclui um ecrãn a cores widescreen de 4,3 "(16: 9).

O design único e exclusivo do aparelho incorpora um íman que facilita o posicionamento do punho telefonico, garantindo uma



colocação correta no final da conversa.

O design equilibrado de linhas puras é distinto, moderno e minimalista.

DUOX PLUS é a nova tecnologia digital que supera todas as expectativas. Porque facilita o difícil.

#### Detalhes Técnicos Adicionais

## Inclui:

- 40708 Prato CITY DUOX PLUS 1/L. S1: 130x128
- Caixa embutida 8948 S1: 115x114x45
- 9446 Monitor VEO DUOX PLUS WIFI 4,3"
- Conector 9447 DUOX PLUS
- 4826 Alimentador+filtro DIN6 24VDC-1.5A
- 4802 Fonte de alimentação DIN4 230VAC/12VAC-1A

#### Vídeo:

- Sensor: CMOS colorido de 1/3".
- Pixels efetivos > 340K. (câmera captura 720x480)
- Iluminação externa mínima: 0 lux. Por possuir LEDs, nenhuma iluminação adicional é necessária.
- S/R >45dB.
- Taxa de quadros de 25 fps.
- Resolução > 368x288 pixels.
- Codec de vídeo: perfil H264 Highline
- Íris automática.
- BLC automático.
- Ângulo de visão 120º horizontal, 80º vertical.
- Correção olho de peixe.
- Visão noturna colorida através de LEDs brancos.
- Zoom digital panorâmico e inclinado.

## Detalhes.

Medidas do produto (altura x Peso embalado do produto (kg) Medidas de embalagem (cm) Tecnologia de VP largura x profundidade) mm 2.468957 23x24x14 DUOX

#### 200x200x44



## Manuais

- 970048b\_Config\_VOZ\_Placas\_Puls\_VIDEO\_DUOX\_Plus\_V0 7\_22.pdf
- 970264b Adaptaciones kits Duox Plus V01\_24.pdf
- 970338b Guia rapida kits DUOX PLUS unificada V09\_25.pdf

## Produtos incluídos



F04802 ALIMENTADOR DIN 4 12Vac/1A



F04826 ALIMENTADOR+FILTRO DIN6 24VDC-1.5A



F40708 BOTONEIRA CITY S1 CP101 DUOX **PLUS** 



CAIXA ENCASTRAR CITY KIT S1



CONECTOR DUOX PLUS



F09446 MONITOR VEO WIFI 4,3" DUOX PLUS



Acessórios



ACTIVADOR CAMPAINHA/LUZES



BRAÇO VEO C/ BOBINA INDUTIVA



CAIXA ENCASTRAR S1. 115x114x45



CAIXA SALIENTE S1. 130x128x33



F08378 COMPLEMENTO ANGULAR S1



F09444 INTERFACE CAMARA DUOX PLUS



MOLDURA CITY SIMPLE S1. 225x310



F09191 MOLDURA MODULAR S1. 211x210

thanks to \*\* Sales Layer





PROLONGADOR DE CHAMADA



F03267 RELAY DUOX PLUS



SUPORTE DE MESA MONITOR VEO



F03389
TAMPA DECORATIVA UNIVERSAL
LARGE



VISEIRA SIMPLE S1. 135x130