

MICROFONES / MICROFONES SEM FIOS / ACESSÓRIOS

FCM-660-MC4

MICROFONE DE CONDENSADOR DE CABEÇA



- ✓ Alta sensibilidade, unidirecional
- ✓ Conector Mini XLR 4 pinos para mod. MSH-236
- ✓ Design reforçado
- ✓ Ajustável

ESPECIALMENTE RECOMENDADO EM:



Todos os setores



+ Info:

<https://fonestar.com/FCM-660-MC4>

DESCRIÇÃO:

Microfone de cabeça. Um microfone leve e durável. Estrutura reforçada com ligações protegidas para resistir em qualquer situação. Design especial para ser colocado na cabeça e posicionar a cápsula próxima da boca. Recolhe o som predominantemente na direção do orador para evitar realimentação. Proporciona uma grande captação do som. É possível usar em microfones sem fios ou em entradas de microfone de condensador electret, como amplificadores portáteis.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

CARACTERÍSTICAS	Cápsula de condensador electret unidirecional. Para microfones sem fios ou em entradas de microfone de condensador electret. Cor negro. Ajustável.
RESPOSTA	20-20.000 Hz
SENSIBILIDADE	-48 dB $\pm$ 2 dB (V/Pa)
PRESSÃO ACÚSTICA MÁXIMA	110 dB
RELAÇÃO SINAL/RUÍDO	>65 dB
IMPEDÂNCIA	680 Ohm
ALIMENTAÇÃO	1 a 10 V CC
CABO	1 m
MATERIAL	Aço
CONETOR	Conetor Mini XLR 4 pinos fêmea Pin 1: sinal. Pin 2: terra (GND)
COMPATIBILIDADE	FCM-660-TS, Jack 3,5 mm mono para mods. MSHT-45P, MSH-135 FCM-660-TSM, Jack 3,5 mm mono com rosca macho para mods. SONAIR. FCM-660-MC3, mini XLR 3 pinos para mods. SONAIR-PRO, AKG e Gemini FCM-660-MC4, mini XLR 4 pinos para mods. MSH-236 FCM-660-MC4S, mini XLR 4 pinos para mods. Shure e JTS
ACESSÓRIOS	Esponja para supressão de ruídos



+ Info:

<https://fonestar.com/FCM-660-MC4>