



LUXÓMETRO - ST1308

Display	LCD / 3999 cuentas + Barra gráfica
Margen de medición	De 0 a 40 / 400 / 4000Lux / 40 y 400kLux De 0 a 40 / 400 / 4000FC y 40kFC
Selección de escalas	Manual
Retención de lectura	SI
Retención de lectura máxima	SI
MAX / MIN	SI
Pantalla iluminada	SI
Medición relativa	SI
Auto-apagado	SI
Alimentación	1 x 9V tipo 6F22
Dimensiones (mm)	170 x 80 x 40 mm
Peso (aprox.)	390 g.

