

Smart Home / Shelly

SH-PLUS-SMOKE-ALARM

Shelly



Caraterísticas

- Shelly Plus Smoke Alarm
- Alarme detetor de fumo inteligente
- Comunicação WiFi
- detetor de fumo fotoelétrico inteligente
- Domótica
- Não é necessário HUB
- Eficaz na deteção de incêndios lentos que ardem sem chama durante horas antes de irromperem em chamas
- Indicador LED e alarme forte
- Receber notificações instantâneas no seu telemóvel
- Compatível com Alexa e Google Home
- Aplicação iOS Android

Especificações

| | |
|-----------------------------------|--------------------------------------|
| Detector de fumo | Fotoelétrico |
| CPU | ESP32 |
| Flash | 4MB |
| Fonte de alimentação AC | N/A |
| Fonte de alimentação DC (bateria) | 1 bateria CR123A de 3 V |
| Duração da bateria | 3 anos |
| Montagem | Tecto |
| Material da carcaça | Plástico |
| Temperatura ambiente | -0 °C para 55 °C / 32 °F para 131 °F |
| Humidade | 30 % a 95 % HR |
| Comunicação | WiFi 2.4 GHz Bluetooth 4.2 |
| Webhooks (ações URL) | 20 com 5 URL por gancho |
| Sequências de comandos | mJS |
| MQTT | Sim |
| COAP | Não |
| Dimensões | 86 x 86 x 31 mm |
| Peso | 95 g |